

Дизельная электростанция

АД320-Т400-1РП

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

FLAGMAN



1. Основные характеристики:

-

2. Номинальная мощность, кВт/кВА:

320/400

3. Резервная мощность, кВт/кВА:

352/400

4. Частота тока, Гц:

50

5. Род тока:

переменный, трехфазный

6. Напряжение, В:

400

7. Исполнение:

шумозащитный кожух

8. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:

4050x1450x2220

9. Масса, кг:

4860

9.1. Объем топливного бака, л:

750

9.2. Двигатель:

-

9.3. Модель двигателя:

12V135AZLD-1 (K25G571D)

9.4. Мощность двигателя, кВт:

380

9.5. Тип двигателя:

Четырехтактный с прямым впрыском; с турбонадувом

9.6. Частота вращения коленвала, об/мин:

1500

9.7. Количество цилиндров, шт:

12

9.8. Диаметр цилиндра × ход поршня , мм:

135x150

9.9. Степень сжатия в цилиндрах:

16:1

9.9.1. Рабочий объем двигателя, л:

25.8

9.9.2. Удельный расход топлива, г/кВт × ч:

≤200

9.9.3. Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч:

45.7

9.9.4. Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч:

66.3

9.9.5. Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч:

87.4

9.9.6. Система охлаждения:

Жидкостная

9.9.7. Генератор:

-

9.9.8. Модель генератора:

BW-5C

9.9.9. Тип генератора:

Синхронный, бесщеточный

9.9.9.1. Номинальное напряжение, В:

400

9.9.9.2. Режим регулировки напряжения:

автоматический

9.9.9.3. Точность регулировки напряжения , %:

±0.5

9.9.9.4. Коэффициент мощности (Cos φ):

0.8

9.9.9.5. Количество фаз:

3

9.9.9.6. Номинальный ток, А:

576

9.9.9.7. КПД, %:

87.6

9.9.9.8. Степень изоляции:

Н

9.9.9.9. Класс защиты:

IP23/IP21

9.9.9.9.1. Степень автоматизации:

опция

9.9.9.9.2. Варианты исполнения:

открытое/шумозащитный еврокожух/в контейнере/на шасси

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: fng@nt-rt.ru || www.flagman.nt-rt.ru